

## **GST108A**

### **8 Zones Control Panel**



- รองรับ 8 โซน แต่ละโซนรองรับอุปกรณ์ตรวจจับและปุ่มแจ้งเหตุ (Call Points) ได้สูงสุด 32 อุปกรณ์
  - แต่ละโซนสามารถโปรแกรมเป็นสัญญาณเตือนอัคคีภัย หรือการควบคุมดูแล (Supervisory)
  - แต่ละโซนมีไฟบอกสถานะ 2 ชุด
    - ชุดที่ 1 สีแดง เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ (ค่าโรงงาน)
    - สีเขียว เมื่อมีสัญญาณการควบคุมดูแล (Supervisory) (ต้องตั้งค่า)
  - ชุดที่ 2 สีเหลืองกะพริบ เมื่อโซนอยู่ในสถานะผิดปกติ (0.5:0.5)
  - สีเหลืองติดค้าง เมื่อโซนถูกปิดใช้งานหรืออยู่ในโหมดทดสอบ
- มี 1 เอาต์พุต ที่สามารถตั้งค่าเป็นไฟ 24VDC หรือ N/O,N/C ได้
- มี 3 เอาต์พุตเสียง
  - เอาต์พุตที่ 1 สามารถตั้งค่าเป็นไฟ 24VDC หรือ N/O,N/C ได้
  - เอาต์พุตที่ 2 และ 3 ทำงานเป็นไฟเลี้ยง 24VDC เท่านั้น
- เอาต์พุตเสียงสามารถโปรแกรมช่วงเวลาได้ 0-7.5 นาที
- เอาต์พุตเสียงสามารถแยกออกตามโซนได้
- มี 1 เอาต์พุต ปิดการใช้งาน/การควบคุมดูแล รีเลย์ Output (N/O,COM,N/C)
- มี 1 เอาต์พุต แจ้งระบบผิดพลาด (N/O,COM,N/C)
- มี 1 เอาต์พุต สำหรับจ่ายไฟ กระแสเอาต์พุต 450mA ในโหมดสแตนด์บายและสูงสุด 1000mA ในโหมดสัญญาณเตือน โดยตั้งเป็น N/O,N/C ได้
- สามารถรายงานการลัดวงจรและการเปิดของโซนตรวจจับ, เอาต์พุตเสียงและเอาต์พุตแจ้งเตือน
- มีช่องใส่แบตเตอรี่ได้ 2 ลูก
- ใช้งานง่ายในการเปิด/ปิดโซน, เอาต์พุตเสียงและเอาต์พุตแจ้งเตือน
- มีฟังก์ชันทดสอบโวลтаж โดยเลือกให้มีหรือไม่มีเสียงแจ้งเตือนได้
- เอาต์พุตสามารถตั้งโปรแกรมให้เชื่อมต่อระหว่างโซนได้ และสามารถตั้งเวลาหน่วงสำหรับเอาต์พุตเสียงได้
- สามารถเลือกโหมดปิดเสียง/รีเซ็ต/ทดสอบ ที่แตกต่างกันเพื่อให้ตรงกับความต้องการได้
- มีอินพุตสัญญาณสำหรับควบคุมระยะไกล ประกอบด้วย Reset, Silence, Evac
- สามารถตั้งระดับการเข้าถึงได้ 3 ระดับ และฟังก์ชันการโปรแกรมเปิดใช้งานโดยผ่านสวิทช์กุญแจ
- มีแผงทวนสัญญาณสำหรับการบอกสัญญาณเตือนอัคคีภัยของหลายโซน